Οδηγίες αποσυναρμολόγησης επαγωγικής εστίας

1. Γενικές πληροφορίες

- **Προϊόν:** Εντοιχιζόμενη επαγωγική εστία.
- **Εργαλεία:** Ίσιο ή σταυροκατσάβιδο, πένσα, κοπτικό για δεματικά καλωδίων εφόσον χρειάζεται, προστατευτικά γάντια και προαιρετικά ανυψωτικό βοήθημα για βαριά εξαρτήματα.
- **Εκτιμώμενος χρόνος:** Περίπου 20 λεπτά, ανάλογα με την εμπειρία· η ψύξη και οι έλεγχοι ηλεκτρικής ασφάλειας απαιτούν επιπλέον χρόνο.
- **Ασφάλεια:**
  - Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν αρχίσετε.
  - Αφήστε την να κρυώσει πλήρως.
  - Φοράτε γάντια και χειρίζεστε προσεκτικά τα εξαρτήματα για αποφυγή κοψιμάτων, εγκαυμάτων και ζημιών.

2. Αποσυναρμολόγηση βήμα προς βήμα

Βήμα 1 - Προετοιμασία

1. Βγάλτε το φις ή διακόψτε την τροφοδοσία από τη διάταξη προστασίας· για μόνιμη σύνδεση καλέστε ηλεκτρολόγο.
2. Ελευθερώστε τον χώρο γύρω από την εστία για ανεμπόδιστη πρόσβαση.

Βήμα 2 - Αφαίρεση από τον πάγκο

1. Αφαιρέστε τυχόν διακοσμητικά ή καλύμματα.
2. Εντοπίστε και λύστε όλες τις βίδες ή τα κλιπ στερέωσης.
3. Σηκώστε προσεκτικά την εστία από το άνοιγμα. Για βαριά συσκευή ζητήστε βοήθεια ή χρησιμοποιήστε ανυψωτικό μέσο· μην ασκείτε μοχλό πάνω στο γυαλί.

Βήμα 3 - Αφαίρεση εξωτερικών καλυμμάτων και πάνελ

1. Ξεβιδώστε το κάτω προστατευτικό κάλυμμα για πρόσβαση στη μονάδα ισχύος, στον ανεμιστήρα και στα άλλα εξαρτήματα.
2. Φυλάξτε βίδες και μικρά εξαρτήματα για πιθανή επαναχρησιμοποίηση.

Βήμα 4 - Αποσύνδεση εσωτερικών εξαρτημάτων

1. **Ανεμιστήρας:** Αποσυνδέστε τους συνδέσμους και ξεβιδώστε τον ανεμιστήρα ψύξης, συνήθως στην κάτω πλευρά.
2. **Πλακέτα ελέγχου:** Καταγράψτε τις θέσεις των συνδέσμων, αποσυνδέστε τα καλώδια και αφαιρέστε προσεκτικά τις πλακέτες.
3. **Επαγωγικά πηνία:** Αποσυνδέστε τα καλώδια, ξεβιδώστε τη διάταξη πηνίων και σηκώστε την.

Βήμα 5 - Αφαίρεση καλωδίων και συνδέσμων

1. Αποσυνδέστε καλώδια τροφοδοσίας, αγωγούς προστασίας και εξωτερικές συνδέσεις. Χρησιμοποιήστε πένσα ή κοπτικό μόνο για δεματικά, χωρίς να τραυματίζετε τα καλώδια.

2. Ομαδοποιήστε και ταξινομήστε τα καλώδια για ανακύκλωση ή κατάλληλη διάθεση.

3. Διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωση

- **Κατηγορίες υλικών:**
  - **Μέταλλο:** Παραδώστε βίδες, στηρίγματα και εξαρτήματα αλουμινίου ή χάλυβα σε κατάλληλο ανακυκλωτή.
  - **Ηλεκτρονικά:** Διαχειριστείτε πλακέτες, μονάδες και καλώδια ως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ/WEEE).
  - **Πλαστικό:** Ταξινομήστε τα ανακυκλώσιμα μέρη σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες.
  - **Γυαλί:** Οι γυάλινες επιφάνειες πρέπει να διατίθενται μέσω ειδικών ροών ανακύκλωσης γυαλιού.
- **Περιβαλλοντική σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα διατίθενται σύμφωνα με τα ισχύοντα περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.