Demonteringsvejledning til en induktionskogeplade

1. Generelle oplysninger

- **Produkt:** Indbygget induktionskogeplade.
- **Værktøj:** Kærv- eller stjerneskruetrækker, tang, skæreværktøj til kabelbindere efter behov, beskyttelseshandsker og eventuelt løfteudstyr til tunge dele.
- **Anslået tid:** Ca. 20 minutter afhængigt af erfaring.
- **Sikkerhed:**
  - Afbryd apparatet fra elnettet før arbejdet.
  - Lad det køle helt af.
  - Brug handsker, og håndter delene forsigtigt for at undgå snitsår, forbrændinger og skader.

2. Demontering trin for trin

Trin 1 - Forberedelse

1. Træk stikket ud, eller afbryd forsyningen ved beskyttelsesudstyret.
2. Ryd området omkring kogepladen for fri adgang.

Trin 2 - Fjern kogepladen fra bordpladen

1. Fjern eventuelle pyntelister eller afdækninger.
2. Find og løsn alle skruer eller clips, der fastgør kogepladen.
3. Løft forsigtigt kogepladen ud af udskæringen. Få hjælp, eller brug løfteudstyr til tunge apparater.

Trin 3 - Fjern udvendige dæksler og paneler

1. Skru det nederste beskyttelsesdæksel af for at få adgang til effektmodul, ventilator og andre indvendige dele.
2. Opbevar skruer og smådele sikkert til eventuel genbrug.

Trin 4 - Frakobl indvendige komponenter

1. **Ventilator:** Frakobl stikkene, og skru køleventilatoren af; den sidder normalt på undersiden.
2. **Styreprint:** Notér stikkenes placering, frakobl kablerne, og fjern printpladerne forsigtigt.
3. **Induktionsspoler:** Frakobl kablerne, skru spoleenheden løs, og løft den ud.

Trin 5 - Frigør kabler og stik

1. Frakobl strømkabler, beskyttelsesledere og eksterne forbindelser. Brug kun tang eller skæreværktøj til at fjerne kabelbindere uden at beskadige kablerne.
2. Bundt og sortér kabler til genanvendelse eller korrekt bortskaffelse.

3. Affaldshåndtering og genanvendelse

- **Materialekategorier:**
  - **Metal:** Aflever skruer, beslag og konstruktionsdele af aluminium eller stål til egnet metalgenanvendelse.

    - **Elektronik:** Håndter printplader, styremoduler og kabler som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
    - **Plast:** Sortér genanvendelige kabinetdele efter lokale regler.
    - **Glas:** Glasplader skal bortskaffes via særlige ordninger for glasgenanvendelse.
- **Miljøoplysning:** Sørg for, at alle komponenter bortskaffes i overensstemmelse med gældende miljø- og affaldsstandarder for at minimere miljøpåvirkningen.