Indukcinės kaitlentės išmontavimo instrukcija

1. Bendroji informacija

- **Gaminys:** Įmontuojamoji indukcinė kaitlentė.
- **Įrankiai:** Plokščias arba kryžminis atsuktuvas, replės, prireikus kabelių dirželių kirpimo įrankis, apsauginės pirštinės ir pasirinktinai kėlimo priemonė sunkioms dalims.
- **Numatoma trukmė:** Apie 20 minučių, priklausomai nuo patirties.
- **Sauga:**
  - Prieš darbą atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
  - Leiskite visiškai atvėsti.
  - Mūvėkite pirštines ir atsargiai elkitės su dalimis, kad išvengtumėte įpjovimų, nudegimų ir pažeidimų.

2. Išmontavimas žingsnis po žingsnio

1 žingsnis - Pasiruošimas

1. Ištraukite kištuką arba išjunkite maitinimą apsauginiu įtaisu.
2. Atlaisvinkite darbo vietą aplink kaitlentę, kad galėtumėte laisvai prieiti.

2 žingsnis - Kaitlentės išėmimas iš stalviršio

1. Nuimkite galimas dekoratyvines juostas ar dangčius.
2. Suraskite ir atlaisvinkite visus tvirtinimo varžtus ar spaustukus.
3. Atsargiai iškelkite kaitlentę iš išpjovos. Jei prietaisas sunkus, paprašykite pagalbos arba naudokite kėlimo priemonę.

3 žingsnis - Išorinių dangčių ir skydų nuėmimas

1. Atsukite apatinį apsauginį dangtį, kad pasiektumėte galios modulį, ventiliatorių ir kitas dalis.
2. Saugiai laikykite varžtus ir smulkias dalis galimam pakartotiniam naudojimui.

4 žingsnis - Vidinių komponentų atjungimas

1. **Ventiliatorius:** Atjunkite jungtis ir atsukite aušinimo ventiliatorių, paprastai esantį apačioje.
2. **Valdymo plokštė:** Užfiksuokite jungčių vietas, atjunkite kabelius ir atsargiai išimkite spausdintines plokštes.
3. **Indukcinės ritės:** Atjunkite kabelius, atsukite ričių mazgą ir jį iškelkite.

5 žingsnis - Kabelių ir jungčių atlaisvinimas

1. Atjunkite maitinimo kabelius, apsauginius laidininkus ir išorines jungtis. Reples ar kirpimo įrankį naudokite tik dirželiams pašalinti, nepažeisdami kabelių.
2. Sugrupuokite ir išrūšiuokite kabelius perdirbimui ar tinkamam atliekų tvarkymui.

3. Atliekų tvarkymas ir perdirbimas

- **Medžiagų kategorijos:**
  - **Metalas:** Varžtus, laikiklius ir aliuminio ar plieno dalis perduokite tinkamam metalo perdirbėjui.
  - **Elektronika:** Plokštes, modulius ir kabelius tvarkykite kaip elektros ir elektroninės įrangos atliekas (EEĮA/WEEE).
  - **Plastikas:** Perdirbamas korpuso dalis rūšiuokite pagal vietos taisykles.
  - **Stiklas:** Stiklo plokštes reikia perduoti specializuotiems stiklo perdirbimo srautams.
- **Aplinkosaugos pastaba:** Užtikrinkite, kad visi komponentai būtų tvarkomi pagal galiojančius aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo standartus, siekiant sumažinti poveikį aplinkai.