Indukcijas plīts virsmas demontāžas instrukcija

1. Vispārīga informācija

- **Izstrādājums:** Iebūvējama indukcijas plīts virsma.
- **Instrumenti:** Plakanais vai krustveida skrūvgriezis, knaibles, vajadzības gadījumā instruments kabeļu savilcēju pārgriešanai, aizsargcimdi un pēc izvēles pacelšanas palīglīdzeklis smagām daļām.
- **Aptuvenais laiks:** Apmēram 20 minūtes atkarībā no pieredzes.
- **Drošība:**
  - Pirms darba atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
  - Ļaujiet tai pilnībā atdzist.
  - Valkājiet cimdus un uzmanīgi rīkojieties ar daļām, lai izvairītos no griezumiem, apdegumiem un bojājumiem.

2. Demontāža soli pa solim

1. solis - Sagatavošana

1. Izvelciet kontaktdakšu vai atslēdziet barošanu pie aizsargierīces.
2. Atbrīvojiet darba zonu ap plīts virsmu netraucētai piekļuvei.

2. solis - Izņemšana no darba virsmas

1. Noņemiet iespējamās dekoratīvās līstes vai pārsegus.
2. Atrodiet un atbrīvojiet visas stiprinājuma skrūves vai skavas.
3. Uzmanīgi izceliet plīti no izgriezuma. Smagai ierīcei lūdziet palīdzību vai izmantojiet pacelšanas līdzekli.

3. solis - Ārējo pārsegu un paneļu noņemšana

1. Atskrūvējiet apakšējo aizsargpārsegu, lai piekļūtu jaudas modulim, ventilatoram un citām daļām.
2. Droši saglabājiet skrūves un sīkās detaļas iespējamai atkārtotai izmantošanai.

4. solis - Iekšējo komponentu atvienošana

1. **Ventilators:** Atvienojiet savienotājus un atskrūvējiet dzesēšanas ventilatoru, kas parasti atrodas apakšpusē.
2. **Vadības plate:** Fiksējiet savienotāju atrašanās vietas, atvienojiet kabeļus un uzmanīgi izņemiet iespiedshēmas plates.
3. **Indukcijas spoles:** Atvienojiet kabeļus, atskrūvējiet spoļu mezglu un izceliet to.

5. solis - Kabeļu un savienotāju atbrīvošana

1. Atvienojiet barošanas kabeļus, aizsargvadītājus un ārējos savienojumus. Knaibles vai griešanas instrumentu lietojiet tikai savilcēju noņemšanai, nebojājot kabeļus.
2. Sagrupējiet un sašķirojiet kabeļus pārstrādei vai pienācīgai atkritumu apsaimniekošanai.

3. Atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde

- **Materiālu kategorijas:**
  - **Metāls:** Skrūves, kronšteinus un alumīnija vai tērauda daļas nododiet piemērotam metālu pārstrādātājam.
  - **Elektronika:** Plates, moduļus un kabeļus apsaimniekojiet kā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA/WEEE).
  - **Plastmasa:** Pārstrādājamās korpusa daļas šķirojiet pēc vietējiem noteikumiem.
  - **Stikls:** Stikla paneļi jānodod specializētās stikla pārstrādes plūsmās.
- **Vides norāde:** Nodrošiniet visu komponentu apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošajiem vides un atkritumu apsaimniekošanas standartiem, lai mazinātu ietekmi uz vidi.