Navodila za razstavljanje indukcijske kuhalne plošče

1. Splošne informacije

- **Izdelek:** Vgradna indukcijska kuhalna plošča.
- **Orodje:** Ploščati ali križni izvijač, klešče, po potrebi rezalno orodje za kabelske vezice, zaščitne rokavice in po potrebi dvižni pripomoček za težke dele.
- **Predvideni čas:** Približno 20 minut, odvisno od izkušenj.
- **Varnost:**
  - Pred začetkom napravo odklopite iz električnega omrežja.
  - Počakajte, da se povsem ohladi.
  - Nosite rokavice in z deli ravnajte previdno, da preprečite ureznine, opekline in poškodbe.

2. Razstavljanje po korakih

Korak 1 - Priprava

1. Izvlecite vtič ali izklopite napajanje pri zaščitni napravi.
2. Sprostite delovno območje okoli plošče za neoviran dostop.

Korak 2 - Odstranitev plošče iz delovnega pulta

1. Odstranite morebitne okrasne letve ali pokrove.
2. Poiščite in sprostite vse pritrdilne vijake ali sponke.
3. Previdno dvignite ploščo iz izreza. Pri težki napravi prosite za pomoč ali uporabite dvižni pripomoček.

Korak 3 - Odstranitev zunanjih pokrovov in plošč

1. Odvijte spodnji zaščitni pokrov za dostop do močnostnega modula, ventilatorja in drugih notranjih delov.
2. Vijake in drobne dele varno shranite za morebitno ponovno uporabo.

Korak 4 - Odklop notranjih sestavnih delov

1. **Ventilator:** Odklopite priključke in odvijte hladilni ventilator, običajno na spodnji strani naprave.
2. **Krmilno vezje:** Zabeležite položaje priključkov, odklopite kable in previdno odstranite tiskana vezja.
3. **Indukcijske tuljave:** Odklopite kable, odvijte sklop tuljav in ga dvignite iz naprave.

Korak 5 - Odklop kablov in priključkov

1. Odklopite napajalne kable, zaščitne vodnike in zunanje povezave. Klešče ali rezalno orodje uporabljajte samo za odstranjevanje vezic, ne da bi poškodovali kable.
2. Kable povežite in razvrstite za recikliranje ali ustrezno odstranjevanje.

3. Ravnanje z odpadki in recikliranje

- **Kategorije materialov:**
  - **Kovina:** Vijake, nosilce in aluminijaste ali jeklene dele oddajte ustreznemu predelovalcu kovin.
  - **Elektronika:** Tiskana vezja, module in kable obravnavajte kot odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO/WEEE).
  - **Plastika:** Dele ohišja, primerne za recikliranje, razvrstite po lokalnih pravilih.
  - **Steklo:** Steklene plošče oddajte v posebne tokove za recikliranje stekla.
- **Okoljsko opozorilo:** Poskrbite, da bodo vsi sestavni deli odstranjeni skladno z veljavnimi okoljskimi standardi in standardi ravnanja z odpadki, da zmanjšate vpliv na okolje.